

Voimassa 1.7.2011 alkaen

Pysyvien liittymien hinnasto

Pienjänniteliittymismaksut (0,4 kV)

Pääsulake	alv 0 %	alv 23 %
3 x 25 A	1 515,00 €	1 863,45 €
3 x 35 A	1 800,00 €	2 214,00 €
3 x 50 A	2 120,00 €	2 607,60 €
3 x 63 A	2 610,00 €	3 210,30 €
3 x 80 A	3 200,00 €	3 936,00 €
3 x 100 A	4 010,00 €	4 932,30 €
3 x 125 A	5 000,00 €	6 150,00 €
3 x 160 A	6 410,00 €	7 884,30 €
3 x 200 A	7 640,00 €	9 397,20 €
suuremmat/A	38,20 €	46,99 €
* Pienliittymä 1 x 16 A	410,00 €	504,30 €

Keskijänniteliittymismaksu (10/20 kV)

	alv 0 %	alv 23 %
Perusliittymismaksu (10/20 kV)	18 000,00 €	22 140,00 €
Lisätehomaksu	750,00 €/100 kVA	922,50 €/100 kVA

Lisätehomaksu veloitetaan jokaiselta 1 000 kVA:n muuntotehon ylittävältä alkavalta 100 kVA:lta. Yli 5 MVA muuntoteholla lisätehomaksu määräytyy tapauskohtaisesti liittämistä välittömästi aiheutuvien kustannusten mukaan.

Liittymismaksuista peritään arvonlisävero.

Pienjänniteliittymissä liittymismaksua vastaan liittyjä saa liittymisjohdon katualueen ja tontti-, puisto- tai muun vastaavan alueen rajalle asti. Liittyjä vastaa omalla kustannuksellaan liittymisjohdon rakentamisesta eteenpäin kuitenkin niin, että liittyjä voi rakentaa itse liittymisjohdon vain omistamallaan tai hallinnoimallaan alueella ja yleisellä alueella liittymisjohdon rakentaa aina Helen Sähköverkko Oy.

Keskijänniteliittymällä ei ole varsinaista liittymisjohtoa vaan liittymismaksu sisältää kaapeloinnin liittyjän kojeistoon asti. Tonttiosuuden johtoreitin rakentaa liittyjä Helen Sähköverkko Oy:n ohjeiden mukaan.

* Pienliittymällä tarkoitetaan korkeintaan 1 x 16 A liittymää, esimerkiksi mainosvalot. Pienliittymässä veloitetaan hinnaston mukaisen toimenpidemaksun lisäksi todelliset liittymän rakentamiskustannukset. Pienliittymä voidaan toteuttaa ilman mittauksia, mikäli kohteen sähkökäyttö on luotettavasti arvioitavissa (vakioiteho) ja mittaus ei ole kohtuudella järjestettävissä.

Mikäli liittymää ei asiakkaasta riippuvasta syystä ole tehty yhden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä, on ennen liittymän toimitusta tehtävä uusi liittymissopimus kulloinkin voimassa olevilla hinnoilla.

Mikäli liittymän kytkentä ei onnistu ennalta sovittuna ajankohtana asiakkaasta johtuvasta syystä, veloitetaan ylimääräisestä käynnistä 250 € (alv 0 %) sekä veloitetaan katualueen kaivutöistä aiheutuvat Helsingin kaupungin perimät alueenkäyttömaksujen lisäkustannukset voimassa olevan Rakennusviraston hinnaston mukaan.

Liittymän tekniset tiedot

Pääsulake (A)	Nimellinen siirtokyky (kVA)	Liittymisjohtolaji/-koko AXMK/mm ²	Varokealusta/kotelon as.tila/ulkop. as.tila*)
1 x 16	3,6	4 x 16 S **)	
3 x 25	17		Tulppa (00) / 100 / 700
3 x 35	24	4 x 35 S	
3 x 50	34	4 x 35 S	
3 x 63	43	4 x 35 S	
3 x 80	55		(00) / 200 / 700
3 x 100	69	4 x 70 S	
3 x 125	86	4 x 70 S	
3 x 160	110		
3 x 200	138	4 x 185 S	
2(3 x 125)	173		2 (1) / 300 / 900 (700)
2(3 x 160)	220		
2(3 x 200)	276	2(4 x 185 S)	
3(3 x 160)	330		
3(3 x 200)	414	3(4 x 185 S)	
4(3 x 200)	552	4(4 x 185 S)	
5(3 x 200)	690	5(4 x 185 S)	
Keskijänniteliittymä (10/20) kV		AHXAMK-W 3x240AI+70 Cu	

*) Varokekoot: 00 = 125 A, 1 = 250 A, 2 = 400 A

***) Liittymispisteessä tulee olla liittymiskaapelin ketjutusmahdollisuus.